

# BCS 160

## Valorizzatrice conta dividi banconote con doppio CIS



Conta, controlla e valorizza le banconote, miste, tramite triplice sensore composto da MT con controllo e **decodifica** del codice di sicurezza per la rilevazione delle banconote false, UV e MG per ulteriore conferma e IR per controllo dimensionale e doppio CIS

### Caratteristiche Tecniche

<b>Metodi di Verifica falso</b>	2 CIS,UV, MGD, MT, IR
<b>Impostazione lotti</b>	Conteggio libero oppure da 5 a 199 con tastierino
<b>Errori rivelabili</b>	Banconota concatenata, mezza, inceppamento
<b>Peso Netto</b>	13 KG
<b>Dimensioni</b>	315mmx330mmx330mm
<b>Velocità di conteggio</b>	800/1.000/1.200(funzione conteggio)
<b>Funzioni</b>	Conteggio misto o per singola denominazione Conteggio libero/Face/Orientation
<b>Valute</b>	EURO (+ altre 40 valute optional)
<b>Capacità di caricamento</b>	500 banconote
<b>Capacità cassetto Reject</b>	100 banconote
<b>Capacità di raccolta</b>	200 banconote
<b>Trasferimento dati e aggiornamento</b>	Tramite scheda SD
<b>Display</b>	128x64 LCD
<b>Alimentazione/ Consumo</b>	230v, 50Hz / <60 W
<b>Temperatura Ambiente</b>	0~40°C
<b>Umidità</b>	20~85%
<b>Rumorosità</b>	Non più di _60dB
<b>Interfaccia (optional)</b>	RS-232,USB,SD CARD, RJ45 LAN

Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono variare senza preavviso

**mds**  
ELECTRONICS

Via delle Industrie 1/B - 20044 Arese (MI)  
Tel 02.38.00.231 Fax 02 38007903

[info@mdsonline.it](mailto:info@mdsonline.it)

[www.mdsonline.it](http://www.mdsonline.it)

mds0621